

专车专用记录仪 使用说明书



扫码二维码，下载手机应用

一、产品功能特点

1. 24小时停车监控，缩时录影功能（部分型号app支持设置12/48小时）
2. 过/欠压保护功能
3. 内置WiFi手机互联功能
4. 保护加锁功能
5. 自动循环录像，支持class10及以上的SD卡（8-256G，推荐使用32/64G）
6. 支持5V和12V供电(需要跳线)
7. 支持选配GPS（966/968支持）
8. 支持选配内置电子狗（Flash需要升级为16M）
9. 可选配：双录4K+1080P/单录4K/双录1080P+1080P/单录1080P
10. 所有产品支持星光夜视

二、按键功能及操作说明

按键	功能	动作
录像键	开机状态：开启/关闭录像	短按
	关机状态：开机（无 ACC 时）	短按
	开机状态长按 3s：关机（无 ACC 时）	长按
	不插卡状态长按 3s：恢复出厂设置（恢复成功设备会自动关机重启）	长按
拍照键	开机状态：拍照	短按
	开机状态长按 3s：锁定当前录像文件	长按
	不插卡状态长按 3s：缩时录影开启/关闭	长按
复位键	硬件复位	短按
备注	部分机型支持长按录像键 8 秒复位	长按

三、指示灯状态说明

指示灯	状态	表示功能
红色 LED	常亮	供电正常
	闪烁(慢闪)	录像中
	闪烁(快闪)	加锁文件录像中
	不亮	供电异常/缩时录影状态
绿色 LED	常亮	WiFi 开启待机中
	闪烁(慢闪)	WiFi 连接中
	闪烁(快闪)	SD 卡异常/未插入 SD 卡

	不亮	WiFi 关闭（无 ACC 时）
红色 LED+绿色 LED	同时灭	关机状态/停车监控待机状态

四、技术参数：

行车记录仪主芯片：8629Q/833×/GK7202V300
输入电压：10.5-18V
工作电流：120-450mA
电池/法拉电容/纽扣电池：选装（966 不支持纽扣电池）
湿度：≤93%RH(40℃)
储存温度：-40℃ ~ 85℃
工作温度：-20℃ ~ 65℃
摄像头：335/4653/2053/2083（持续更新中）
视频格式：MP4
TF 卡规格：TF 卡（Class10 及以上, 4K 机型使用 U3 及以上）
声音录入：支持

五、声控操作说明（声控版设备才具备该功能）

使用普通话对着设备说“声控指令”对应的内容，就会有相应的功能响应。第一次唤醒可能会识别不到，可以多喊一两次指令。

发音不准确/说话声音太小/环境嘈杂都会影响设备对指令的识别，请保持环境相对较好时使用。

序号	声控指令	功能说明
1	我要录像	①、录像状态：设备播报“按键声效”； ②、停止录像状态：开启录像，设备播报“开始录像”； ③、无卡状态：设备播报“请插入存储卡”
2	我要拍照	①、有卡状态：拍照操作，设备播报“拍照声效”； ②、无卡状态：设备播报“请插入存储卡”；
3	抓拍照片（功能同我要拍照）	①、有卡状态：拍照操作并，设备播报“拍照声效”； ②、无卡状态：设备播报“请插入存储卡”；
4	打开录音	①、录音关闭状态：操作成功，设备播报“录音已打开”； ②、录影开启状态：状态不变，设备播报“录音已打开”；
5	关闭录音	①、录音关闭状态：操作成功，设备播报“录音已打开”； ②、录影开启状态：状态不变，设备播报“录音已打开”；
6	视频加锁	①、录像状态：锁定当前录像视频，设备播报“视频已加锁”语音提醒； ②、当前文件已经锁定了：再一次收到操作语音，设备播报“视频已加锁” ③、停止录像状态：设备播报“按键声效”； ④、无卡状态：设备播报“请插入存储卡”；
7	紧急录像（功能同视频加锁）	①、录像状态：锁定当前录像视频，设备播报“视频已加锁”语音提醒； ②、当前文件已经锁定了：再一次收到操作语音，设备播报“视频已加

		锁” ③、停止录像状态：设备播报“按键声效”； ④、无卡状态：设备播报“请插入存储卡”；
8	打开WiFi	①、WiFi关闭状态：操作成功，设备播报“WiFi开启中”，成功后播报“WiFi已打开”，绿色指示灯亮； ②、WiFi开启状态：设备播报“WiFi已打开”；
9	打开热点（功能同打开WiFi）	①、WiFi关闭状态：操作成功，设备播报“WiFi开启中”，成功后播报“WiFi已打开”，绿色指示灯亮； ②、WiFi开启状态：设备播报“WiFi已打开”；
10	关闭WiFi	①、WiFi关闭状态：设备播报“WiFi已关闭”； ②、WiFi开启状态：操作成功，设备播报“WiFi已关闭”，绿色指示灯熄灭；
11	关闭热点（功能同关闭WiFi）	①、WiFi关闭状态：设备播报“WiFi已关闭”； ②、WiFi开启状态：操作成功，设备播报“WiFi已关闭”，绿色指示灯熄灭；
12		

六、安装指导

- 1) 安装前请关闭器汽车发动机
- 2) 保险盒接线法



- 3) 专用免接线（雨感或阅读灯取电）示意图



注：请正确按照示意图使用原厂供应的电源线。

若用其他厂家的电源线导致主板出现故障不在售后保障之内，谨慎使用。